



Центральный выключатель (пульт) "Nero 8010L" для управления исполнительных устройств "Nero 8013" "

Производитель: СКЕТЧ (Беларусь)

- Подключается к сети - 220 В;
- Наличие цифрового индикатора для удобства программирования и управления (отображение номера группы);
- "Nero 8010" может независимо управлять 9-ю группами устройств "Nero 8013" / "Nero 8014";
- Количество "Nero 8013" / "Nero 8014" и регуляторов света "Nero 8021", которыми может управлять "Nero 8010";
- Количество исполнительных устройств в группе не ограничено (в группу могут входить устройства "Nero 8013" / "Nero 8014" / "Nero 8021");
- Возможность подключения внешнего устройства управления (выключателя, таймера, радиопередатчика);
- Группу, которой будет управлять внешнее устройство, можно назначить при программировании;
- Возможность скрыть группу, управляемую внешним устройством (сделать недоступной для управления);
- Номера неиспользуемых групп можно не показывать на индикаторе. При этом при пролистывании индикатора не будет появляться номер группы.

Технические характеристики

Номинальное (нормальное) напряжение, В/Гц

220 (±10%) / 50
220 В

Напряжение внешних источников управления, В

220 В

Габаритные размеры, мм

81x81x50

Температурный диапазон, °С

-5...+50

Условия окружающей среды

в помещении

Степень защиты корпуса

IP 40

Соответствие международному стандарту

IEC 60335-1

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570

(не требует защитного заземления)